



尼普顿电器
Neptune Electric

高压直流继电器 NVR6V-150Y-F



陶瓷
系列

产品特点

- 符合 RoHS 要求;
- 产品触点部分密封符合 IP67 要求;
- 体积小，重量轻，安全可靠;
- 抗磁干扰能力强，具有防爆性;
- 继电器可按照顾客要求定做，如安装位置等;
- 触点密封在陶瓷腔体中，并且充有冷却电弧能力较高的气体;
- 永磁体吹弧灭弧，高电压直流切断，触点端和线圈连接端均有极性要求;
- 螺栓使用螺纹胶固定，延长螺纹使用寿命。

用途

- ◆ 电池充电系统;
- ◆ 大功率直流设备;
- ◆ 可再生能源储存;
- ◆ 通用工业设备等场合;
- ◆ 燃料电池&太阳能系统;
- ◆ 新能源相关的基础设施;
- ◆ 新能源汽车、混合动力汽车。

型号说明

N: Neptune尼普顿电器 _____

VR6: 陶瓷密封继电器，序列号6 _____

V: 汽车 _____

触点容量: 150A _____

产品形状: Y~圆形产品 _____

额定电压: 450:450VDC 750:750VDC _____


线圈电压: 9-36VDC _____

触点形式: F: 1组常开带辅助触点; _____

线圈引出端方式: L~引出线 _____

负载引出端方式: 5~内螺纹; 7~内螺纹+螺杆 _____

客户代码 _____



线圈规格

额定电压 VDC	吸合电压 VDC	释放电压 VDC	额定功率 W
9~36V	≤9	≥3	45W(启动功率) 4.0W(保持功率)

1) 吸合电压、释放电压可能会随着环境温度和使用条件而发生变化，敬请注意；

2) 线圈施加电压的纹波率请保持在 5%以下。



尼普顿电器
Neptune Electric

高压直流继电器 NVR6V-150Y-F



陶瓷
系列

主触点规格

触点形式	1H
接触电阻	$\leq 1.5 \text{m}\Omega$ (6V DC/20A)
额定电流	150A
短时间通电电流	400A:10min
	800A:10s
最大切换电流	1000A(320V DC)
过载切断	50 次 (400A/450V DC)
介电强度	触点与线圈间
	3000V AC
绝缘电阻	触点与线圈间
	Min: 1000M Ω (1kV DC)
吸合时间	$\leq 40\text{ms}$
回跳时间	$< 5\text{ms}$
释放时间	$\leq 25\text{ms}$

辅助触点规格

触点形式	一组常开
型号	D2F 系列
接点	规格
	横杆
	材质
耐压	间隔 (标准值)
	0.25mm
	最小适用负载
振动	DC5V 100mA
	绝缘电阻
	100 M Ω 以上
冲击	接触电阻 (初始值)
	30M Ω 以下
	同级端子之间
寿命	AC600V 50/60Hz 1min
	带电金属部与地之间
	AC1500V 50/60Hz 1min
寿命	各端子与非带电金属部之间
	AC1500V 50/60Hz 1min
	误动作
寿命	频率 10~55Hz 双振幅 1.5mm
	耐久
	最大 1000m/s ²
寿命	误动作
	最大 300 m/s ²
	机械
寿命	1×10 ⁶ 次 (60 次/min)
	电气
寿命	3×10 ⁴ 次 (3 次/min)



尼普顿电器
Neptune Electric

高压直流继电器 NVR6V-150Y-F



陶瓷
系列

性能参数

寿命	机械寿命		2×10^5 次
	电气寿命 (阻性负载)	450V DC	1×10^4 次
		750V DC	6×10^3 次
耐冲击性	耐功能性冲击		20G
	耐破坏性冲击		50G
耐振性	耐功能性冲击		20G (80~2000Hz)
	耐破坏性冲击		20G (80~2000Hz)
使用环境	温度		-40°C ~ +85°C
	湿度		5% ~ 85% R. H.
产品重量			约 460g



尼普顿电器
Neptune Electric


高压直流继电器 NVR6V-150Y-F



陶瓷
系列


寿命曲线

不同电压下的阻性负载寿命



载流能力曲线

触点电流承载能力





尼普顿电器
Neptune Electric


高压直流继电器 NVR6V-150Y-F




陶瓷
系列

外形尺寸图

产品外形尺寸未标注尺寸公差





外形尺寸	公差
≤10	±0.3
≥10~50	±0.5
>50	±0.8



接线图

主体安装尺寸图





尼普顿电器
Neptune Electric

高压直流继电器 NVR6V-150Y-F



陶瓷
系列

使用注意事项

- 规格范围：应避免规格以上的操作使用，包括但不限于线圈额定，主触点额定以及电器寿命等的超规格使用。以避免发生异常发热现象以及烟雾，火灾等事故。
- 使用 $L/R > 1\text{ms}$ 的感性负载 (L 负载) 时，推荐并联浪涌器件。如未采取措施，可能会造成电气寿命缩短、切断不良。
- 在没有加负载的情况下动作时，接触电阻可能会上升，请注意。
- 安装与维修：继电器安装应牢固可靠，非正常连接时，容易导致继电器过热与火灾等事故。在安装母线时，请勿向端子施加过度的负载，否则可能会造成通断性能的故障。通电时，安装、维修，故障检修前，应事先切断继电器与连接器，插座等连接部分的电源。
- 触点端子的正确连接：继电器触点端有极性要求。请务必按照每个产品外壳的标示进行正确安装，将端子连接相反方向时，本说明中阐述的产品电气特性将不能获得保障。
- 端子拧紧条件：各个部位的螺钉锁紧扭矩，请控制在下述的规定范围内。在超过范围的情况下，可能会造成破损。
A) M5 螺钉：3Nm~4Nm (主体安装)
B) M8 螺钉：10Nm~12Nm (外负载安装)
- 配线、母线等，请参考：150A: 公称截面积 70mm^2 以上。
- 严禁将产品长时间放置在超过产品温度使用范围的环境中。产品使用环境：温度 $-40^\circ\text{C} \sim 85^\circ\text{C}$ ，湿度 5%~85% R.H.。
- 线圈连接端子的正确安装：继电器线圈连接端有极性区别要求。
- 继电器意外坠地后，请不要再使用。

(说明书参数仅供参考，若有更改恕不另行通知。产品性能数据会随客户的需求进行调整。具体信息请咨询技术服务部：rd-1j@neptuneele.com)